

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ розширює асортимент!

СИЛОВІ АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ З ЕЛЕКТРОННИМ РОЗЧІПЛЮВАЧЕМ серії BA E UTrust

Призначення

Встановлення в низьковольтних електромережах змінного струму для проведення струму в нормальних умовах, для захисту від надструмів перевантаження та короткого замикання, а також нечастих оперативних комутацій

Переваги

- Регулювання робочого струму
- Налаштування витримки часу спрацьовування при перевантаженні та короткому замиканні
- Висока вимикальна здатність
- Індикація навантаження
- Широкий асортимент додаткового обладнання (додаткові та аварійні контакти, шини перехідні та ін.)
- Можливість дистанційного увімкнення/вимкнення

НОВИНКА!

2 РОКИ
ГАРАНТІЇ



КОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИМИКАЧІВ ВІДПОВІДАЮТЬ
ДСТУ EN 60947-2:2019

Технічні характеристики

Модель	BA E 125M/ 32, 63, 125 A			BA E 250M/ 250 A	BA E 400M/ 400, 630 A		BA E 630M/ 630 A	BA E 800M/ 800 A
	Габарит BA E	125			250	400		630
Ном.струм In, A	32	63	125	250	400	630	630	800
Діапазон налаштування робочого струму Ir1, A	16...32	32...63	40...125	100...250	160...400	400...630	400...630	630...800
Номінальна робоча напруга Ue, В	400							
Номінальна напруга ізоляції Ui, В	800							
Номінальна частота fn, Гц	50							
Номінальна вимикальна здатність, кА	гранична Icu	50			65			
	робоча Ics	35			42			
Комутаційна зносостійкість циклів	3000			2000		1500		
Механічна зносостійкість, циклів	7000			4000		3000		

Найменування

Артикул

BA E UTrust 125M/32A 3р	A0010260001
BA E UTrust 125M/63A 3р	A0010260002
BA E UTrust 125M/125A 3р	A0010260003
BA E UTrust 250M/250A 3р	A0010260004
BA E UTrust 400M/400A 3р	A0010260005
BA E UTrust 400M/630A 3р	A0010260006
BA E UTrust 630M/630A 3р	A0010260007
BA E UTrust 800M/800A 3р	A0010260008

Аварійний контакт

Найменування	Артикул
АК до ВА Е UTrust 125	A0010270009
АК до ВА Е UTrust 250	A0010270012
АК до ВА Е UTrust 400	A0010270010
АК до ВА Е UTrust 630,800	A0010270011



АК

Додатковий контакт

Найменування	Артикул
ДК до ВА Е UTrust 125	A0010270001
ДК до ВА Е UTrust 250	A0010270004
ДК до ВА Е UTrust 400	A0010270002
ДК до ВА Е UTrust 630,800	A0010270003



ДК

Додатковий та аварійний контакт

Найменування	Артикул
ДК+АК до ВА Е UTrust 125	A0010270013
ДК+АК до ВА Е UTrust 250	A0010270016
ДК+АК до ВА Е UTrust 400	A0010270014
ДК+АК до ВА Е UTrust 630,800	A0010270015



ДК+АК

Незалежний розчіплювач


Найменування	Артикул
РН до ВА Е UTrust 125	A0010270005
РН до ВА Е UTrust 250	A0010270008
РН до ВА Е UTrust 400	A0010270006
РН до ВА Е UTrust 630,800	A0010270007



РН

Комплект шин перехідних

Найменування	Артикул
Комплект ШП 125 (3шт)	A0010270026
Комплект ШП 250 (3шт)	A0010270027
Комплект ШП 400 (3шт)	A0010270028
Комплект ШП 630 (3шт)	A0010270029
Комплект ШП 800 (3шт)	A0010270030



Комплект ШП

Електропривід перемикачів

Найменування	Артикул
ЕПП до ВА Е UTrust 125	A0010270023
ЕПП до ВА Е UTrust 250	A0010270025
ЕПП до ВА Е UTrust 400	A0010270024
ЕПП до ВА Е UTrust 630	A0010270038
ЕПП до ВА Е UTrust 800	A0010270039



ЕПП

Ручний привід перемикачів

Найменування	Артикул
РПП до ВА Е UTrust 125	A0010270017
РПП до ВА Е UTrust 250	A0010270018
РПП до ВА Е UTrust 400	A0010270019
РПП до ВА Е UTrust 630	A0010270020
РПП до ВА Е UTrust 800	A0010270021



РПП

Міжфазні перегородки

Найменування	Артикул
Міжфазна перегородка до ВА Е UTrust 125	A0010270032
Міжфазна перегородка до ВА Е UTrust 250	A0010270033
Міжфазна перегородка до ВА Е UTrust 400	A0010270034
Міжфазна перегородка до ВА Е UTrust 630	A0010270035
Міжфазна перегородка до ВА Е UTrust 800	A0010270036



Міжфазна перегородка