

РЕЛЕ ВИБОРУ ФАЗ ASLT 4P 63A



✓ Призначення

забезпечення живленням однофазного навантаження від трифазної мережі, підтримуючи безперебійну роботу та захист обладнання від коливань напруги шляхом автоматичного вибору найкращої фази

✓ Матеріали виготовлення

вбудовані фазні шини L та транзитна нульова шина N: мідь
корпус: поліамід (PA)

✓ Особливості

- має як автоматичний, так і ручний режими вибору фаз
- автоматичний режим здійснює вибір однієї із трьох фаз за їх наперед виставленим пріоритетом
- монтується на DIN-рейку 35 мм
- формфактор: 5 модулів (90 мм)

✓ Переваги

- наявність вбудованого мікроконтролера
- захист від перенапруги та надмірно низької напруги, безпечні межі яких налаштовуються користувачем
- гістерезис напруги ± 5 В слугує для захисту пристрою у разі частої зміни напруги при переході через нижню або верхню межі робочого коридору
- захист від надмірного струму навантаження (максимальна величина встановлюється користувачем від 1А до 63А)
- захист від обриву нуля N

Технічні характеристики

Параметр	Значення
Номинальна напруга живлення U_e , В	N – Lin - 1 / 2 / 3: 230 x 3 AC
Діапазон номінальної робочої напруги, В	50 – 400
Діапазон налаштувань верхньої межі напруги U_{max} , В	230 – 300 (за замовчуванням 245)
Діапазон налаштувань нижньої межі напруги U_{min} , В	110 – 210 (за замовчуванням 210)
Затримка ввімкнення живлення, с	Ton: 1 – 600 (за замовчуванням 5)
Затримка повернення до пріоритетної фази, с	Tr: 0 – 200 / OFF (за замовчуванням OFF)
Затримка перемикання на резервні фази, с	Ts: 0 – 200 (за замовчуванням 0)
Діапазон номінального робочого струму, А	1 – 63 (за замовчуванням 63)
Максимальний робочий струм I_{max} , А	80
Послідовність пріоритетів фаз	123 / 132 / 213 / 231 / 312 / 321 (за замовчуванням 123)

Асортимент

№ п/п	Назва	Артикул
1	Реле вибору фаз ASLT 4P 63A	A0010230010